

# Boosters

## Start Power 1400 - 1500 - 1600

START POWER è un avviatore di emergenza che viene utilizzato per tutti i tipi di autovetture a benzina o diesel di piccola e media cilindrata e per tutti i tipi di moto.

START POWER is an emergency starter used for all kind of petrol and diesel cars of small and medium powered and for all kind of bikes.

- Facilissimo e sicuro da utilizzare / *Very easy and safety to use;*
- Particolarmente adatto anche all'utilizzatore più inesperto / *Particularly suitable also for the most inexperienced person.*



Nuove pinze professionali da 500 A nel mod. 1600  
*New professional clamps on model 1600*



- Dotato di pinze isolate protette contro i contatti accidentali / *Equipped with insulated clamps protected against accidental contacts;*
- Pinze per utilizzo professionale ad alto amperaggio / *Clamps for professional use at high amperage;*
- Caricabatteria in dotazione per la ricarica dell'accumulatore interno del booster / *Equipped with battery charger for the recharge of internal accumulator of the booster;*
- Dotato di cavo con spinotto accendisigari per la ricarica diretta dall'abitacolo del veicolo / *Equipped with cigarette plug cable for direct recharge from the inside of the vehicle;*
- Protezione contro i picchi di tensione a salvaguardia delle centraline elettroniche delle auto / *Protection against voltage peaks and safeguard of the electronic station of cars;*
- Indicazione a led del livello di carica della batteria / *Led indication of battery charge level.*

Cod.	00121400	00121500	00121600
Mod.	1400	1500	1600
Amperaggio Continuo / Continuous amperage	300 A	400 A	500 A
Tensione utilizzo / Output voltage	12 V	12 V	12 V
Numero batterie / Number of battery	1X12 V	1X12 V	1X12 V
Amperaggio di spunto / Peak amperage	1400 A	1500 A	1600 A
Amperaggio Pinze / Clamps Amps	350 A	350 A	500 A
Lunghezza cavi / Cable lenght	80 cm	80 cm	80 cm
Sezione cavi / Cable size	25 mm	25 mm	25 mm
Tensione di ricarica / Recharge voltage	230 V	230 V	230 V
Caricabatterie automatico / Automatic batterycharger	12 V 0,5 A	12 V 0,5 A	12 V 0,5 A
Cavi di ricarica (12 V) / Recharge cable (12 V)	si / yes	si / yes	si / yes
Pinze isolate / Insulated clamp	si / yes	si / yes	si / yes
Protezione sovratensione / Overvoltage protection	si / yes	si / yes	si / yes
Batterie sigillate / Sealed batteries	si / yes	si / yes	si / yes
Staccabatteria / Battery switch	no	no	no
Dimensioni (mm) / Size (mm)	350 x 100 x 260	350 x 100 x 260	350 x 100 x 260
Peso netto (Kg) / Net Weight (Kg)	7,80	8,20	8,20